

1. Ujistěte se, že napětí uvedené na přístroji odpovídá zdroji napětí vaší elektrické sítě.
2. Umístěte přístroj MAGNETA Motor na vhodnou podložku nebo na stůl.
3. Zapněte přístroj spínačem on/off.
4. Stroj může být obsluhován výhradně elektrickým nožním pedálem.
5. Doba svaru se liší v závislosti na tloušťce materiálu, který je určen ke sváření. Provedte zkušební svar otočením seřizovacího knoflíku na levé straně stroje do polohy 4 nebo 5. Umístěte materiál na svářicí lištu a stlačte rameno směrem dolů. Vestavěný elektromagnet udržuje rameno v požadované poloze, a to dokud není proces sváření a chlazení ukončen. V případě, že svar není v požadované kvalitě, zvýšte nebo snižte dobu sváření. Tenká folie vyžaduje krátkou dobu sváření (ovládací knoflík nastaven na 2-4), silnější fólie vyžadují dobu delší (nastavení na 6-8).
6. Folii lze řezat stlačením červené rukojeti nože směrem dolů a následovným pohybem podél ramena, které je současně stlačeno dolů. (Obr. 1.).

Údržba:

PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY VŽDY STROJ VYPNĚTE A TO VYTAŽENÍM ZÁSTRČKY ZE ZÁSUVKY.

ÚDRŽBA, OPRAVY A/NEBO ÚPRAVY STROJE BY MĚLY BÝT VYKONÁVÁNY POUZE KVALIFIKOVANÝMI OSOBAMI.

7. Když dojde ke spálení nebo opotřebením krycí PTFE folie a/nebo svářecího vodiče, je třeba provést výměnu. Odšroubujte čtyři šrouby ze svářecí lišty a odejměte svářecí lištu ze stroje. Odstraňte dva připojovací vodiče a tím odpojte svářecí lištu od stroje. Nyní odstraňte starou PTFE folii. Pokud je svářecí vodič spálený, odstraňte jej odšroubováním dvou šroubů (Obr.2,A). Vyjměte také spodní PTFE folii. Vyčistěte svářecí lištu a přilepte na ni novou spodní PTFE folii. Nyní namontuje opět nový svářecí vodič a upevněte jej čtyřmi šrouby (Obr.2, A). **POZOR:** Svářecí vodič musí být dobře napnutý, nesmí nikdy přijít do kontaktu se svářecí lištou ve stroji a musí být upevněn šrouby.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je PTFE folie spálená, může být spálena také silikonová guma. Prosím, zkontrolujte ji, a v případě potřeby vyměňte.

8. Opotřebený nůž lze vyměnit jednoduše, a to tak, že stlačíte červenou rukojeť nože, vytáhnete starý nůž a nahradíte jej novým. Doporučujeme použít kleště (Obr. 3).

Likvidace zařízení

V souladu se směrnicí 2002/96/CE, symbol níže uvedený poukazuje na to, že dané zařízení nesmí být po uplynutí doby používání likvidováno jako běžný odpad.

Zařízení musí být odevzdáno do sběrného místa společnosti, která provede likvidaci zařízení řádným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo dodavateli nového zařízení, a to v případě výměny.

Majitel zařízení je zodpovědný za jeho řádnou likvidaci.

Pro další informace vám doporučujeme kontaktovat místní společnost oprávněnou pro nakládání s odpady.

Řádná likvidace odpadů z elektrických a elektronických zařízení zabraňuje zbytečnému znečišťování životního prostředí a negativnímu vlivu na zdraví.

Záruční podmínky

Odpovědnost

1. Vylučujeme jakoukoliv odpovědnost, pokud tato není stanovena zákonem.
2. Naše odpovědnost nikdy nepřevyší částku objednávky.
3. S výhradou obecně platných předpisů zákona nejsme povinni jakékoliv náhrady škody jakéhokoli druhu, přímo nebo nepřímo, na movitých či nemovitých věcech nebo osobách, jak vůči druhé straně, tak i vůči třetím osobám.
4. Za žádných okolností nejsme odpovědni za škody vzniklé díky nebo způsobené dodavatelem nebo nevhodností účelu, za kterým druhá strana zařízení zakoupila.

Záruka

1. S omezením níže uvedeným, poskytujeme záruku 12 měsíců na námi dodaný výrobek. Tato záruka je omezena na vyskytující se výrobní závady a nevztahuje se na přerušení způsobené opotřebením náhradních dílů a to jakoukoliv formou.
2. Na náhradní díly nebo kryty obdržené od třetí osoby neposkytujeme záruku delší než tento třetí dodavatel.
3. Záruka zaniká v případě nesprávného použití výrobku druhou stranou a/nebo třetími stranami.
4. Záruka rovněž zaniká v případě, že druhá strana a / nebo třetí strany provedou na výrobku činnosti a/nebo úpravy.
5. V případě, že provedeme výměnu náhradních dílů, abychom splnili závazek záruky, původní náhradní díly se stávají majetkem AUDION ELEKTRO B.V.
6. Pokud druhá strana nenaplní zcela, částečně nebo včas své povinnosti vzniklé ze závazku mezi stranami, nejsme povinni zárukou, dokud taková situace přetrvává.

EC – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

AUDION ELEKTRO B.V. se sídlem Hogeweyselaan 235, Weesp, Holansko

tímto prohlašuje, že

MAGNETA MOTOR IND.

Typ:

**421 MG, 421 MGMI-2; 421 MGMT-2; 421 MGMIDS-2; 521 MGMI-2; 621 MGMI -2;
621 MGMT-2; 621 MGMIS-2; 621 MGMIDS-2; 721 MGMI-2; 821 MGMI-2; 821 MGMT-2;
1021 MGMI-2; 1021 MGMT-2**

je ve shodě s ustanovením směrnice EEC 206/95/EC, Směrnice o zařízení nízkého napětí;
2006/42/EC Směrnice o strojních zařízeních; 2004/108/EC Směrnice o EMK

a že byly použity následující (části/ustanovení) harmonizované normy

EN-ISO 12100; EN 1037 +A1; EN-IEC 60204-1;

Weesp 12-9-2014

E. Tangelder

Ředitel

PGR46B